

Radiocomando miniaturizzato
4,5 milioni di miliardi
di combinazioni,
 433,92MHz rolling code
 con autoapprendimento.

Un solo tasto per comandare
l'automazione.

Facile sostituzione della batteria.
 Very si caratterizza per il **design evoluto**
e raffinato, studiato per essere il trasmettitore
 ideale per l'automobile o la borsetta
 (in dotazione comodo supporto per fissare
 Very all'interno dell'automobile).

Piccolo, sottile: da tenere in tasca,
 o come elegante portachiavi
Batteria al litio: autonomia fino a 3 anni
Il sistema può essere interfacciato
al palmare BUPC per una comoda gestione
 dei codici on-site o via PC



Codice	Descrizione	Pz./conf.
VR	2 canali	10

Caratteristiche tecniche	frequenza portante	portata	codifica	alimentazione	assorbimento medio	dimensioni
VR	433,92MHz ± 100KHz	150 - 200m con antenna accordata in spazio libero	digitale 52bit (4,5 milioni di miliardi di combinazioni)	6Vdc con 2 batterie al litio CR2016	10mA	65x30x10 h

Flo & VeryVE ricevitori

Ricevitori universali
a 1 o 2 canali, **universali modulari, ad innesto**
con connettore Nice,
o universali da esterno IP53.

Antenna integrabile nel lampeggiante Lucy o nel ricevitore universale da esterno IP53, oppure con staffa di fissaggio.



Ricevitori

Codice	Descrizione	Pz./conf.
FLOX1	1 canale	1
FLOX2	2 canali	1
FLOXB2	2 canali predisposto per ABFKIT	1
FLOXI	1 canale	1
FLOXI2	2 canali	1
FLOXM	4 canali con un modulo canale MXD, 24V	1
FLOXM220	4 canali con un modulo canale MXD, 230Vac	1



a innesto Nice

Caratteristiche tecniche	frequenza portante	impedenza ingresso	sensibilità	alimentaz.	assorb. a riposo	decodifica	numero di canali	contatto relè	dimensioni
FLOX1	433,92MHz contr. da SAW	52ohm	> 0,5 μ V per segnale a buon fine	da 12 a 28Vac - dc	15mA	digitale (1.024 combinaz.)	1	norm. aperto max 0,5A-50Vac	98x41x25 h
FLOX2							2		105x68x32 h
FLOXB2							1		67x34x18 h
FLOXI							2		
FLOXI2									
FLOXM						fino a 4	118x54x148 h		
FLOXM220				230Vac \pm 10%	2VA				



universale modulare

Moduli canale per tutti i ricevitori modulari di ogni serie



Codice	Descrizione	Pz./conf.
MXD	impulsivo	4
MXP	passo passo	2
MXT	timer regolabile da 3 secondi a 5 minuti	2

Antenne professionali accordate orientabili



Codice	Descrizione	Pz./conf.
ABF	montaggio su staffa	1
ABFKIT	integrabile nei ricevitori FLOXB2 e nel lampeggiante Lucy	1

Caratteristiche tecniche	frequenza in ricezione	impedenza	staffa	cavo
ABF	433,92MHz	50ohm	acciaio inox	RG 58
ABFKIT			-	-

Pile



Codice	Descrizione	Pz./conf.
B3V	batteria al litio 3V per trasmettitore VeryVE	20
B12V-A	batteria alcalina 12V per trasmettitori FLO1, FLO2 e FLO4	50

Unità di visualizzazione



Codice	Descrizione	Pz./conf.
CVU	unità di visualizzazione codici per VeryVE e Flo, clonazione e possibilità doppia codifica VeryVE, verifica del funzionamento	1